

ユーザーズマニュアル

REX-SATA 3 シリーズ
USB3.0 リムーバブルケース【外付け1ベイ】
型番：SA3-DK1-U3X

2016年1月 第1.0版

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本紙は、本製品を正しく安全にお使いいただくための取り扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。ご使用前に必ず本紙をよくお読みください。また、お読みになった後も本紙は大切に保管してください。

■ 内容物 (11点) をご確認ください

- ① リムーバブルケース本体
 - ② 交換用トレイ (ブラック)
 - ③ USB3.0ケーブル (約100cm)
 - ④ ACケーブル
 - ⑤ インデックスシール
 - ⑥ ロックキー×2
 - ⑦ コネクタガード
 - ⑧ 3.5インチHDD用 取付ネジ×4
 - ⑨ 2.5インチドライブ用 取付ネジ×2
 - ⑩ ユーザーズマニュアル (本紙)
 - ⑪ 保証書
- ※トレイ未使用時にトレイ背面のSATAシグナル/電源一体型コネクタを保護するために使用します。

不足がある場合は、お手数ですが弊社サポートセンターまたは販売店までご連絡ください。

■ 動作環境

- 対応パソコン USB3.0 もしくは USB2.0 ポートを装備した Windows PC/Mac
- 対応テレビ USB2.0 HDD が接続可能なテレビ、torne
- 対応OS Windows 10 /8.1/8/7 ※32ビット /64ビット両対応。
Mac OS X 10.11.x, 10.10.x, 10.9.x, 10.8.x
- 対応デバイス 3.5 インチ SATA HDD (薄型の HDD にも対応)
2.5 インチ SATA HDD、SSD

最新情報は弊社ホームページをご参照ください。 <http://www.ratocsystems.com/>

■ 使用上の注意

- ・本製品にはHDDなどのストレージデバイスは添付していません。
- ・USB3.0 (SuperSpeed) で使用するには、USB3.0対応のインターフェイスが必要です。
- ・USB2.0ホストへ接続した場合、またはUSB2.0ケーブルを使用した場合、転送レートは480Mbps (理論値) になります。
- ・Mac OSとWindowsでデータを共有するためには、exFAT形式でフォーマットしておく必要があります。
- ・2TBオーバーのハードディスクは、パーティションテーブルの設定をGPT(GUIDパーティションテーブル)にする必要があります。
- ・本製品の電源は、パソコンやテレビの電源と連動しません。
- ・アクセスLEDに対応していないHDDを使用した場合、アクセスLEDは常時点灯もしくは常時消灯します。
- ・本製品に取り付けたHDD/SSDからOS起動 (システム起動/ブート) はできません。

【交換用トレイについて】


- ・弊社製REX-Dockシリーズ用トレイは使用できません。
- ・他社製のトレイは使用できません。
- ・弊社製REX-SATAシリーズ用トレイは使用できますが、アクセスLEDは常時点灯もしくは常時消灯します。
- ・弊社製REX-SATA Mシリーズ用トレイ (メモリ液晶付きトレイ) を装着した場合、メモリ液晶表示を書き換えることはできません。

1 HDD の取り付け


⚠ 注意

- ネジ止めやネジ外しをおこなう際に、スリーブからHDD/SSDを装着したユニットが滑り出る恐れがあります。落とさないようご注意ください。
- HDD/SSDの取り付け・取り外し作業は、平らな場所に本製品を置いて作業してください。

1 トレイを取り外す




①トレイ取り外し用ハンドルを持ち、「交換用トレイ」を矢印の方向へ引き出してください。




②スリーブ後方の2箇所のネジを外しHDDマウントユニットを取り外します。

2 HDDを取り付ける




①HDDマウントユニットのコネクタとSATA HDDを接続します。

3.5インチHDDの場合




②HDDを同梱のネジでしっかりと止めます。

2.5インチHDD/SSDの場合




⚠ 規格外の2.5インチHDD/SSDで、ネジ穴が合わずネジ止めしづらい場合は、HDD/SSDを多少動かし、ネジ穴のずれが少ない側からネジ止めします。




③HDDマウントユニットを元の位置に戻し、ネジ止めします。

3 トレイを元の位置に取り付け、キースイッチをロックする



①再度、トレイをリムーバブルケースに挿し込みます。

⚠ 注意
トレイの取り付けは、ゆっくりと確実に奥まで押し込んでください。コネクタが合っていない場合、無理に挿し込むとコネクタが破損します。



②ロックキーを少し押し込み、キースイッチをロックしてください。


2 パソコンとの接続

⚠ 注意

各ケーブルは、コネクタの向きに注意して確実に接続してください。

1 パソコンに接続する


USB3.0ケーブル、ACケーブルを、それぞれ下図の通り接続してください。



USB3.0ケーブルは差し込み (※部) が浅いとUSB2.0デバイスとして認識されますので、コネクタ奥までしっかりと差し込んでください。

2 電源を入れ、動作を確認する

- ①リムーバブルケースの電源スイッチをON、続けてパソコンの電源をONにします。
- ②リムーバブルケースの本体電源LED、およびトレイ通電LEDが点灯 (緑色) しているか確認します。



- ⚠ ●本体電源LEDが点灯しない場合、電源スイッチがONになっているか、ACケーブルが正しく接続されているかを、もう一度ご確認ください。
- トレイのキースイッチがロックされていないと、トレイに通電 (HDDにアクセス) されません。

③エクスプローラーで“PC” (Windows 7では“コンピューター”、Mac OSでは“デスクトップ”) を表示し、新しいデバイスのアイコンが表示されているか確認します。



※ドライブ名・アイコン・ドライブ文字 (D:, E:等) などは、ご使用の環境によって異なります。

新しいデバイスのアイコンが表示されていない場合は、裏面の「トラブルシューティング」をご参照ください。

以上で、使用できます。

3 使い方 (パソコン使用中の取り外し)

本製品はパソコンの電源を入れたまま、取り外しすることができます。(パソコンの電源を切ってから取り外す場合、以下の手順は不要です。)

⚠ 注意

- HDDにアクセス中は、取り外しをおこなわないでください。
- スタンバイ/休止状態での取り外しはおこなわないでください。

1 ソフトウェア上で取り外し操作をする

Windowsの場合

①タスクバーにあるハードウェアの安全な取り外しアイコンをクリックします。



②【SA3-DK1-U3の取り出し】を選択します。

③「安全に取り外すことができます。」のメッセージが表示されます。


Mac OSの場合

HDDのアイコンをゴミ箱に移動します。
※アイコン表示はご使用の環境によって異なります。

取り外しができない場合は、裏面の「トラブルシューティング」をご参照ください。

2 トレイを交換する/本製品を取り外す


<トレイを交換する場合>



①キースイッチのロックを解除し、トレイを取り外します。

②トレイ交換後、キースイッチを“ロック”すると、再びドライブが表示されます。

<本製品を取り外す場合>



電源スイッチをOFFにするか、ケーブルを抜いてください。

※取り付けるときは、パソコンの電源を入れたまま、ケーブルを接続するか、電源スイッチをONにすると再びドライブが表示されます。

以上で、完了です。

