Windows Updateの実行

Windows Updateを実行するには、インターネットに接続できる環境が必要です。 更新状況などにより、表示画面が若干異なる場合があります。 環境により接続に失敗する場合があります。その場合は、インターネットの設定か、 Microsoft 社側に確認してください。当社ではわかりかねます。

1. [スタート]メニューから[すべてのプログラム] [Windows Update]を実行します。

Windows2000の場合:[スタート]メニューから[Windows Update]を実行します。

2. 「更新をスキャンする」をクリックします。



3.

「ドライバの更新」をクリックします。

「Microsoft Usb Driver Version 5.1.2600.0」であることを確認し、「追加」ボタンをクリックします。 「更新の確認とインストール」をクリックします。



4. 「Microsoft Usb Driver Version 5.1.2600.0」が追加されていることを確認し、「今すぐインストールする」ボ タンをクリックします。

a Marsonh Kindowa Tastawi - Morsonh Internet Catarer		
27000 BBD 850 MB23	18 2-60 A828	47
+85 Q () () () ##	Banacho Bana Br B	
786.3.8 Chip/Indexequate noncell you/pited ag		- 21mm 7.4 *
Pri Vent		HE 92 + 21 - P (of 2109,010 P
Windows Update		Microsoft
Rod Wednes Inteles Office RD	and the standard makes to the table	
Windows Ubdate 単次で 単次の目的になっていため、 単の目的になっていため、 ■の目的になっていため、 ■の目的になっていため、 ■の目的になっていため、 ■の目的	選邦した更新的合計 選邦した更新的合計 Add - 大教にの一般での31-0412800000 中部にの31-0498 Marcarl Data Driver Version 31.20000 ダンシードサイズ 102.00	2010 - Statilet, 2000/10 201 - 17110 808
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	anat 2006 2-9-68	1 10 00 00

- 5. 「使用許諾契約」の画面が表示されます。「同意します」ボタンをクリックして、インストールを続行します。
- 6. インストールが完了します。

(完了画面には、更新されたデバイスが表記されます。)



再起動が必要な場合、上記画面が表示されます。表示に従い、パソコンの再起動を行ってください。



「USB(Universal Serial Bus)コン トローラ」の「NEC PCI to USB Enhanced Host Controller Bx*」が登 録されていることを確認します。

* Bx には B0 の場合と B1 の場合 の2種類あります。